

Redukční sada pro použití antény UNI 10-11GHz typ:

UNI1-10-100Axxx a UNI2-10-100Axxx ve spojení se staršími ODU ALCOMA v pásmu 10 a 11 GHz.

Zpětná kompatibilita antén UNI (ve výrobě od 2013) je v pásmu 10-11GHz k ODU Alcoma podmíněna v některých případech použitím redukční sady. Sada je použita podle konkrétní kombinace antény a ODU, viz Tabulka použití. Rozhodující pro použití sady je výška příruby ODU.

Redukční sada je použita pouze v případě, že je ODU osazena přírubou s výškou 9,4 mm.

Tabulka použití					
Anténa	Typ ODU, označení	Pásmo [GHz]	Zahájení výroby od	Výška příruby ODU [mm]	Sada je použita
UNI1 a UNI2 typ: 10-100Axxx	AL10D, AL11F: MP91, 100, 155, 165, 200, 360, 600	10 a 11	2009-2014	10	NE
	AL10FA12	10	2012		
	AL11FA	11	2012		
	AL10D MP90	10	2007		
	AL10 FA		2008		
	AL10D MPS, ME, MEII		2003, 2006		
	AL10E (40Mbps)	11	2006	9,4	ANO
	AL11E (40Mbps)		2008		
	AL11 MP		2007		

Soupis dílů redukční sady – 342/30 003

Pozice	Název dílu	Objednací číslo	Norma	Počet
1	REDUKCE UNI 10 / ODU 2003-2007	342/01 063A		1
2	Šroub M6×30	606/610*000-020 (M6×30)	DIN 912/ A2-70	4
3	Silikonový O-kroužek 28×2	571/100*000-012 (28×2)		1

